

Série 5000 / Émetteur ceinture / **WM-5325 / WT-5100**

WM-5325



WT-5100

WM-5325

- 64 canaux sélectionnables
- Niveau d'entrée max. : -14 dB à -29 dB
- Circuit intégré minimisant les effets du bruit ambiant
- Modèle compact et léger fonctionnant avec une 4 batterie rechargeable WB-2000 ou une simple pile AA
- Connecteur pour prises mini-jack ø3,5 mm
- Antenne intégrée

Options

- WB-2000-2 Y: Batterie NIMH
- BC-5000-2: Chargeur de 2 batteries
- BC-5000-6: Chargeur de 6 batteries
- BC-5000-12: Chargeur de 12 batteries
- AD-5000-2 ER: Alimentation élec / BC-5000-2
- AD-5000-6 ER: Alimentation élec / BC-5000-6 & BC-5000-12

WT-5100

- Peut également s'utiliser avec des oreillettes en vente dans le commerce (ø3,5 mm ; impédance : supérieure à 16 Ω)
- Permet de recevoir et de sélectionner jusqu'à 16 fréquences différentes
- Synthétiseur PLL optimisé minimisant la dérive de fréquence d'oscillation engendrée par la température ambiante ou les fluctuations de tension
- Modèle compact et léger fonctionnant avec une batteries rechargeable WB-2000 ou une simple pile AA
- Antenne intégrée

Options

- WB-2000-2 Y: Batterie NIMH
- BC-5000-2: Chargeur de 2 batteries

Modèles

- WM-5325 C07 (798 – 832 MHz)*
- WM-5325 D01 (837 – 865 MHz)*
- WM-5325 G01 (606 – 636 MHz)*
- WM-5325 H01 (576 – 606 MHz)*
- WT-5100 C07 (798 – 832 MHz)*
- WT-5100 D01 (837 – 865 MHz)*
- WT-5100 G01 (606 – 636 MHz)*
- WT-5100 H01 (576 – 606 MHz)*

Spécifications

	WM-5325	WT-5100
Puissance porteuse RF	Moins de 50 mW (préréglage usine 10 mW PAR)	-
Sensibilité de réception		-14 dBV ... -29 dBV (réglable)
Niveau d'entrée max.	-12 dBV (4 mW @ 16 Ω)	-
Audio Entrée/Sortie		Mini-jack ø3,5mm (ø0,14")
Réponse en fréquence audio	100 Hz – 15 kHz	200 Hz – 5 kHz
Pile		1 x AA alcaline ou 1 x TOA WB-2000 (batteries rechargeable en option)
Durée de vie de la pile		≈ 10h (avec AA), ≈ 13h (avec WB-2000 Y)
Finition	Métal, Résine	Résine, gris
Dimensions (L x H x P)	62 x 102,5 x 23 mm	62 x 163,6 x 32,5 mm
Poids	90 g (avec pile)	125 g (avec pile)

*S'il vous plaît contacter notre support technique pour plus d'informations sur les bandes de fréquences régionales autorisées de ce système sans fil.

Accessoires pour WM-5325 / WT-5100

YP-M5300

Micro cravate
Unidirectionnel

- ✕ Élément de microphone à condensateur à électret unidirectionnel
- ✕ Niveau d'entrée maximum : SP 120 dB
- ✕ Connecteur pour mini-prise 3,5
- ✕ Poids : 20 g



YP-M5310

Micro cravate
Omnidirectionnel

- ✕ À électret omnidirectionnel
- ✕ Niveau d'entrée maximum : SPL 110 dB
- ✕ Connecteur pour mini-prise 3,5
- ✕ Poids : 20 g



WH-4000H

Micro casque serre tête

- ✕ Élément de microphone à condensateur à électret unidirectionnel
- ✕ Niveau d'entrée maximum : SPL 120 dB
- ✕ Connecteur pour mini-prise 3,5
- ✕ Casque ajusté de façon sûre et confortable
- ✕ Poids : 50 g



WH-4000A

Micro casque serre tête type
"Aérobic"

- ✕ Élément de microphone à condensateur à électret unidirectionnel
- ✕ Niveau d'entrée maximum : SPL 120 dB
- ✕ Connecteur pour mini-prise 3,5
- ✕ Ensemble à ajuster sur la tête, très sécurisé et confortable
- ✕ Poids : 50 g



BC-5000-2 CHARGEUR DE BATTERIES

- ✕ Nombre de microphones sans fil à charger simultanément : 2
- ✕ Totalement chargé en 3 heures
- ✕ Prévoir alimentation AD-5000-2 non fourni



WB-2000-2 BATTERIES RECHARGEABLES

- ✕ Pile rechargeable AA hybride nickel-métal (Ni-MH)
- ✕ Pour les microphones sans fil, émetteurs sans fil et récepteurs portatifs