

# Alarmes de type 4 secteur 3 boucles

## Fiche produit

AATS4031 - AATS4032

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



AATS4031



AATS4032



- Gestion de 3 zones d'alarme distinctes.
- Avec ou sans déclencheur manuel.
- Flash intégré.

Produit offrant un gain de temps à l'installation et en cas de déclenchement de l'alarme : le découpage en 3 zones permet le ciblage restreint de la zone sinistrée.

---

## Applications

- Salles de spectacle, de projection ou à usage multiple, restaurants ou débits de boisson, établissements sportifs couverts.
- Magasins de vente, établissements d'enseignement, salles d'exposition, administrations, banques, bureaux.
- Salles de danse, bibliothèques.
- Établissements de culte, refuges de montagne.
- Musées.
- Établissements recevant des travailleurs (ERT).

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

---

## Produits complémentaires

- Déclencheur manuel (ADMR0001).
- Diffuseur Banshee Excel (ADIS0902).
- Diffuseur sonore message évacuation (ADSM0330).
- Sirene flash industrielle (TDSV0001).
- Alimentation secourue (AALS2425).

# Alarmes de type 4 secteur 3 boucles

## Fiche produit

AATS4031 - AATS4032

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



AATS4031



AATS4032

---

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation principale</b>	230 V / 50 Hz
<b>Alimentation secondaire</b>	3 batteries 1,2 V NiMH 2000 mAh
<b>Nombre de boucles de DM</b>	3
<b>Nombre maxi de DM par boucle</b>	32
<b>Sortie sirènes</b>	16 V / 300 mA maximum
<b>Indice de protection</b>	IP 30
<b>Flash</b>	4 Leds 6 candelas
<b>Relais pour asservissement feu</b>	1RTC (24 V / 1 A)
<b>Relais défaut général</b>	1RTC (24 V / 1 A)
<b>Dimensions</b>	L.180 x H.275 x P.55 mm

<b>Référence</b>	AATS4031	AATS4032
<b>Déclencheur manuel</b>	-	Intégré, avec capot de protection double action
<b>Signal d'évacuation</b>	-	Son NFS 32001 classe B
<b>Poids</b>	800 g	900 g

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

