

Multiswitchs

Gamme 9 entrées - 2 satellites + Terrestre

- Isolation > 30dB - Voie de retour > 10dB - Niveau entrée max : 100dBμV en sat et 95dBμV en terrestre position « actif »
- Consommation 175mA max en mode actif et autonome - 135mA max en mode cascable.



	CMTMV908		CMTMV912		CMTMV916		CMTMV924		CMTMV932	
	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)
Satellite 950 à 2150MHz	-1 à -3	-2 à +1	-1 à -5	-2 à +0	-1 à -5	-2 à +0	-2 à -5	-3 à +0	-2 à -7	-3 à -1
Terrestre en mode actif (47 à 700MHz)	-2 à -3	-16 à -7	-2 à -3	-19 à -12	-2 à -3	-19 à -12	-2 à -3	-20 à -11	-2,5 à -3,5	-21 à -13
Terrestre en mode passif (5 à 700MHz)	-2 à -3	-38 à -28	-2 à -3	-40 à -33	-2 à -3	-40 à -33	-2 à -3	-42 à -35	-2,5 à -3,5	-43 à -38
Dimensions mm	110x190x40		170x190x40		170x190x40		200x190x40		300x190x40	

Répartiteurs et dérivateurs QUATTRO 8 entrées SAT + 1 entrée TNT vers 2 x 8 sorties sat + 1 sortie TNT

Isolation > 65dB - Dimensions 170x85x47mm.

	CMTREP910		CMTDER910	
	Pertes passage 1 (dB)	Pertes passage 2 (dB)	Pertes passage 1 (dB)	Pertes dérivation (dB)
Satellite 950 à 2150MHz	-4,5	-4,5	-1	-10
Terrestre 47 à 700MHz	-4,5	-4,5	-1	-10



Amplificateurs QUATTRO 8 entrées SAT vers 8 sorties SAT

Isolation > 65dB - Dimensions 170x115x40mm.

	CMTMA820		CMTMA830	
	Gain	NS dBμV	Gain	NS dBμV
Satellite 950 à 2150MHz	12 à 20dB penté	105	10 à 30dB réglable	116
Consommation mA	230		1200	



Alimentation pour rendre autonome un multiswitch 9 entrées

	CMTMAL1315
	Tension (V)
Tension en Volts	13 à 18
Intensité en Ampère	1,5

