

USB / SD

40 W

UHF 16 fréquences

863-865 Mhz

Système amplifiée portable **TRADER** (40 W RMS) en ABS moulé.

Il est équipé :

- d'un récepteur UHF Diversity 16 Fréquences commutables (DR-501A)
- d'un lecteur MP3 carte SD et interface USB (UM-502) avec télécommande
- d'un boîtier émetteur UHF EJ-5T avec cordelette (EJ-5T)

Le **TRADER** est compact, léger et puissant pour une utilisation intérieure ou extérieure pour toute réunion ou manifestation.

- Puissance 40 W RMS
- haut-parleur en néodyme 13 cm, tweeter
- Fonctionne sur batterie ou secteur (220 V / 240 V) 50 Hz
- Batteries 12 V – 4,4 Ah lithium intégrées (1) avec affichage du niveau de charge (4 niveaux)
- Chargeur automatique intégré (durée de chargement env. 4 h)
- Compatible avec des microphones filaires
- 1 entrée combo pour microphone (XLR/Jack 6,35 mm) avec réglage de volume et priorité par Talk over commutable
- 1 entrée AUX (mini Jack 3,5 mm) avec réglage de volume
- Réglage MASTER et tonalité
- 1 sortie Ligne (mini Jack 3,5 mm stéréo)
- Portée : 70 mètres
- Dimensions L x P x h : 200 x 170 x 276 mm
- Poids : 3,7 Kg

(1) Autonomie batterie chargée : Suivant utilisation 7 heures



Boîtier émetteur UHF 16 Fréquences..... **EJ-5T**

- Equipé d'un écran à cristaux liquides multifonction permettant d'afficher le canal, la fréquence, l'état des batteries
- Microphone intégré (capsule à condensateur)
- Entrée audio MIC Jack 3,5 mm
- Entrée AUX Jack 3,5 mm
- 16 canaux sélectionnables
- Réglage de volume
- Alimentation 1200 mAh
- Puissance d'émission 10 mW
- Dimensions L x P x h : 52 x 34 x 88 mm
- Poids 75 g

Options :

- Microphone cravate : LM-71A
- Base de rechargement 2 boîtiers : HDC-503



Désignations modèles

Enceinte amplifiée portable avec 1 récepteur UHF 16 Fréquences intégré et boîtier émetteur à main **TRADER/EJ-5T**
(code 02139)

Microphone cravate pour boîtier EJ-5T..... **LM-71A**
(code 00749)

Base de rechargement pour 2 x EJ-5T..... **HDC-503**
(code 02110)



Enceinte amplifiée

TRADER/EJ-5T
(code 02139)



Pied de sol TRADER

K 303B
(code 00368)



Microphone émetteur à main **EJ-501TM**
(code 02018)

Chargeur pour EJ-5T / EJ 501 TM **HDC-503**
(code 02110)



Casque **EM-201**
(code 02250)