

2 CANAUX
TRUE DIVERSITY UHF

605 à 615 Mhz - 20 Fréq.

630 à 670 Mhz - 80 Fréq.



Ensemble UHF double diversity de qualité professionnelle !

- Récepteur UHF double canal équipé de modules récepteurs 2 x 20 Fréquences sélectionnables synthétisées PLL (Disponible en 2 x 80 Fréquences sur demande)
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle
- Ensemble BE-5038/2H-83 livré avec chargeur CH-8 pour micros émetteurs H-83
- 1 cordon Jack (sortie mix) et 2 cordons XLR



CARACTERISTIQUES	BE-5038
Méthode de réception	True diversity 2 CANAUX
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	± 0,005 %
Image interfère rate	> 80 dB
Rapport signal / bruit	> 105 dB à 1 KHz
Sensibilité	- 107 dBm
Distorsion harmonique	< 0,5 %
Bande passante	15 – 20000 Hz
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	- 12 dB
Affichage	LCD
Prise sortie audio	XLR symétrique
Prises d'antenne	4 x BNC
Alimentation	DC 12-18 V 500 mA
Dimensions L x P x h	482 x 190 x 44 mm (19" 1 U)
Poids	3 Kg
Micro émetteur main	H-83

Désignations modèles

- Ensemble récepteur double avec 2 micros à main** **BE-5038/2H-83**
(code 02154)
- Microphone serre-tête couleur chair pour boîtier émetteur.** **CM-509**
(code 02013)
- Antenne UHF directive passive (paire)** **DA-80**
(code 00463)
- Valise rack 1 U 19" (pour récepteur HF)** **RC 31**
(code 00461)