Kit Modem Data V4 et centrale IPCV1083



KGPRSV41P083

KIT Modem DATA V4 avec centrale 1 porte IPCV1083

Kit prêt à poser comprenant:

•1 modem DATA V4 avec 10 ans de communication (mises à jour illimitées) : réf.: 18971V410A
•1 centrale 1 porte IPCV1083 dans boîtier en ABS jaune
•1 alimentation pour modem AL12/5A
•1 alimentation pour centrale 8500/2
•1 tête de lecture T25VK2

Produits fabriqués en France

Caractéristiques Techniques

CENTRALE IPCV1083
• Nombre de clés max.: 5000
• Nombre de services VIGIK : 200
• Nombre de centrales max. en réseau : 4 par défaut, et jusqu’à 8 (via réf. EXT8IP).
• Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
• Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
• Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)**
• Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d’accès uniquemen
• Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
• INT/IP (RS485) intégré
• Voyants de programmation et d’alimentation
• Mémoire de données amovible avec gaine thermo.
• Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
• Pile compatible : CR1225

MODEM GPRS 18971V410A
•Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM
•Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
•Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
•Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités

MODEM V4 18971V410A (sous www.visiosoftweb.com)
•Mise à jour des noms des platines de rue

Dans le souci permanent de l’amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droitde modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

Photo

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

Kit Modem Data V4 et centrale IPCV1083

•Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d’accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
•Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d’accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
•Ouverture de porte à distance
•Consultation des événements des centrales de contrôle d’accès (événements mémorisés uniquement).
•Installation intérieure ou extérieure (IP67). Privilégiez une installation extérieure.

Compatibilité

•Compatible Platines 2Voice
•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS
•Non compatible SARAH

Accessoires

• Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)

Précaution d’emploi

•On peut relier, par défaut, jusqu’à 4 modules (centrales / module d’alerte) par modem DATA V4.
•Pour relier jusqu’à 8 modules, veuillez ajouter la réf. EXT8IP.

Dimensions

Centrale : 70 x 70 x 20 mm
Modem DATA V4 : 91x 154 x 34.5 mm

Dans le souci permanent de l’amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droitde modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr