



A

RÉF. 1722/88

Désignation : Moniteur supplémentaire pour kit MININOTE

Mains-libres couleur

MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- Caractéristiques identiques au moniteur du kit..
- Raccordement en bus 2 fils.
- Maximum 3 moniteurs supplémentaires par appartement.
- Mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran LCD couleur 4,3" (11 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 2 commandes sur contacts secs pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- 2 touches d'intercommunication vers d'autres moniteurs.
- 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 1 voyant de fonction : mode programmation activé.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et 43305.
- Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

Accessoires :

- Moniteur supplémentaire réf. 1722/88.
- Répéteur d'appel sans fil réf. 43410.
- Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue réf. 1122/60.
- Boîtier d'encastrement laiton pour plaque de rue réf. 91970010.
- Boîtier d'encastrement acier pour plaque de rue réf. 91970020.
- Boîtier d'encastrement pour moniteur Miro réf. 1750/60.
- Support de table pour moniteur Miro réf. 1750/52.