Alarme type 4 radio Orexa

Fiche produit

AATR4011

Service Assistance Technique
Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine
Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export
Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

- 3 en 1 : Diffuseur sonore, visuel et point de déclenchement.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Personnalisation via application Smart Orexa.

L'alarme incendie type 4 radio Orexa dotée d'un déclencheur manuel, d'un diffuseur sonore et visuel, répond à la règlementation type 4. Grâce à sa fonction de reconnaissance automatique des produits dans le réseau, son installation ne nécessite aucun paramétrage. Son design épuré et ses dimensions minimalistes, permettent une installation discrète.

Applications

Sites où l'alarme Type 4 est préconisée.
L'alarme type 4 Orexa radio s'impose également sur les sites où l'on ne peut pas /plus passer de câbles :

- Chantiers terminés.
- Sites temporaires.
- Problèmes d'amiante.
- Etc

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La règlementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

Produits complémentaires

- DM radio Orexa (ADTR4010).
- Diffuseur sonore et visuel radio Orexa (ADIR4011).
- Clé de réarmement pour DM (ACLR4024).
- Piles CR 123 A 3V (APIL0123).

Alarme type 4 radio Orexa

Fiche produit
AATR4011

Service Assistance Technique
Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine
Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export
Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

Caractéristiques techniques

Référence	AATR4011
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Oui
Contrôle de l'état des piles	Oui
Alimentation	3 piles CR 123 A 3V (APIL0123)
Autonomie	2 ans en veille 4 h en alarme
Signal d'évacuation	Son NFS 32001 + flash
Niveau sonore	90 dB à 2 m
Visualisation de l'alarme déclenchée	Indicateur visuel sur DM
Flash lumineux	3 Leds rouges
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min.
Technologie radio	Technologie LoRa
Fonction répéteur	Intégrée
Portée	- 200 m dans un bâtiment - 350 m maximum en champ libre
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	Illimité
Connectivité	Connectivité Smartphone Low Energy
Application mobile	Auto diagnostic - historique - personnalisation
Indice de protection	IP55
Matériau	ABS
Poids	284 g
Dimensions	L. 100 x H. 215 x P. 30 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.